Windows® ドライバインストールガイド ネットワークでプリンタをお使いになる場合

- ■HL-1850をご使用の方へ:ネットワークでご使用になるには、オプションのネットワーク ボード(NC-4100h)をご購入ください。
- ドライバをインストールする前に、ネットワーク管理者によるネットワーク環境の設定が 完了していることを確認してください。(**「クイックネットワークセットアップガイド」**を 参照してください)
- ■ネットワークの種類とオペレーティングシステムによってインストール手順が異なります。 該当個所をお読みください。

ステップ 1-4は「クイックセットアップガイド」を お読みください。

ネットワークでご使用になる場合

ステップ5 ケーブルを接続し、ドライバをインス トールする



「コンピュータの接続とプリンタ ドライバのインストールをする」 をクリックします。

4 ネットワーク用ケーブルをハブとプ

リンタに接続します。



⑤ プリンタの電源を入れます。 ⑥ 「インストール」ボタンを



画面の指示に従ってください。

👔 「ネットワーク共有プリンタ」 または「ブラザー ピアツーピア ネットワークプリンタ」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

クリックします。

ステップ6*¹に進みます。

* 〕該当するネットワーク接続形態とオペレーティングシステムの個所をお読みください。

「ブラザー ピアツーピア ネットワークプリンタ」をご使用になる場合(LPR-この形態を推奨します)

ステップ6 LPRポートを指定する

Windows® 95/98/Meをご使用の方のみ



クします。



↑ 「LPR(推奨)」を選択し、
② ご使用になるポート名(例:BLP1)を
③ プリンタのIPアドレスを指定し、OKボタンをクリック します。(「印刷先の検出」ボタンをクリックすると、 印刷先プリンタの一覧を見ることができます。)



4 「完了」ボタンをクリックし、コンピュータ を再起動します。

これでプリンタのセットアップは完了です。

Windows NT® 4.0をご使用の方のみ



「LPR(推奨)」を選択 し、「次へ」ボタンをク リックします。



注意:この画面が現れたときには、Windows NT®4.0のCD-ROMをCD-ROMドライブに挿 入してください。



2 プリンタのIPアドレスを入力し、プリンタ キュー名を BINARY_P1と入力します。 OKボタンをクリックします。



「完了」ボタンをクリックし、コンピュータ を再起動します。 これでプリンタのセットアップは完了です。

Windows® 2000をご使用の方のみ



↑ 「LPR (推奨)」を選択 し、「次へ」ボタンをク リックします。





名を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。



② 「次へ」ボタンをクリック ○③ プリンタのIPアドレスとご使用になるポート ○④ 「完了」ボタンをクリックし、OKボタンをクリックします。 「完了」ボタンをクリックし、コンピュータを再起動します。





💪 コンピュータの再起動が終わっ 💪 「Brother HL-1850/1870N series」 🕜 「ポート」タブの「ポ 🔞 「プロトコル」のLPRを選択 👩 「LPRバイトカウントを有効にする」を アイコンをクリックし、「ファイル」 から「プリンタ」を選択します。 メニューから「プロパティ」を選択します。 クリックします。



ートの構成」ボタンを



し、「LPR設定」にキュー名を BINARY_P1と入力します。



Windows® XPをご使用の方のみ



↑ 「LPR(推奨)」を選択 し、「次へ」ボタンを クリックします。



2 「次へ」ボタンをクリ ックします。



③ ご使用になるIPアドレスと ポート名を入力し、「次へ」 ボタンをクリックします。



4 「完了」ボタンをクリ



⑤ ○C 「元子」である。 「一分子」である。 「一分子」できる。 「一分子」できる。」 「一分子」 「一分子」できる。」 「一分子」できる。」 「一分子」できる。」 「一分子」 「一人」 「一分子」 「一人」 「一分子」 「一人」 「一分子」 「一人」 「一人」 「一人」 「一分子」 「一人」 「一人」 「一人」 「一人」 「一人」 「一人」 「 クリックし、コンピュータを再起動します。 これでプリンタのセットアップは完了です。

「ネットワーク共有プリンタ」をご使用になる場合

ステップ6 共有名またはプリントキューを選択する



1 共有名またはプリントキューを選択 し、OKボタンをクリックします。



プリントキューが選択されると、プリンタドライバの インストールが始まります。

これでプリンタのセットアップは完了です。

「ブラザー ピアツーピア ネットワークプリンタ」をご使用になる場合(NetBIOS)

ステップ6 NetBIOSポートを指定する



「NetBIOS」を選択し、 「次へ」ボタンをクリッ クします。



② で使用になるポート名(例:BNT1) を入力し、OKボタンをクリックします。



③ パス名を入力し、OKボタンをクリックします。 (「印刷先の検出」ボタンをクリックすると、 ワークグループの一覧を見ることができます。)



⚠ 「完了」ボタンをクリックし、コンピュータ を再起動します。 これでプリンタのセットアップは完了です。